

KONFIGURATION: ANALOGES TELEFON

fon1 = Erste analoge Schnittstelle an dem Connecta-Homeserver.

Beispiel: fon1 reagiert ankommend und abgehend mit der gleichen Rufnummer

- <http://fritz.box> im Internetbrowser eingeben
- Register „Assistenten“ auswählen
- „Telefoniegeräte verwalten“ auswählen

FRITZ!Box 7390

Kennwort setzen | Ansicht: Experte | Inhalt | Hilfe

Assistenten

Einrichten Schritt für Schritt mit den Assistenten

- ▶ **Telefoniegeräte verwalten**
Dieser Assistent unterstützt Sie beim Anschließen und Einrichten Ihrer Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte, ISDN-Telefonanlagen und Schnurlostelefone (DECT).
- ▶ **Eigene Rufnummern verwalten**
Hier können Sie mit Hilfe des Assistenten Rufnummern hinzufügen und bearbeiten.
- ▶ **Internetzugang prüfen**
Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Überprüfung Ihres Internetzugangs.
- ▶ **Einstellungen sichern**
Sichern Sie dauerhaft die von Ihnen vorgenommenen FRITZ!Box-Einstellungen auf Ihrem Computer oder stellen Sie die Einstellungen wieder her.
- ▶ **Firmware aktualisieren**
Es wird geprüft, ob für Ihre FRITZ!Box eine neue Firmware zur Verfügung steht und auf Wunsch automatisch aktualisiert.

- Button „Neues Gerät einrichten“ anklicken

Telefoniegeräte verwalten

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Es sind keine Telefoniegeräte eingerichtet.				

Achtung: Die angeschlossenen Telefone können keine Anrufe annehmen. Richten Sie alle an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefoniegeräte ein. Klicken Sie dazu auf "Neues Gerät einrichten".

Liste drucken | **Neues Gerät einrichten** | Assistent beenden

- „Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)“ auswählen
- „Weiter“ drücken

Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden
An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter, Telefonanlagen und Faxgeräte.

Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)

Anrufbeantworter

ISDN-Telefonanlage

Faxgerät

In die FRITZ!Box integriert
Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und den Faxempfang einrichten.

Faxempfang

Anrufbeantworter

- Unter Punkt 2 „FON 1 (analog)“ auswählen
- Bezeichnung angeben
- „Weiter“ drücken

Telefon anschließen

- Schließen Sie das Telefon an einen freien FON-Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT) bereit.
- Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.
- Geben Sie für das Telefon eine Bezeichnung ein, wie z. B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.
Bezeichnung:

- Nun wird geprüft, ob ein Telefon angeschlossen ist.

Verbindung zum Telefon testen

Die FRITZ!Box prüft nun, ob das Telefon richtig angeschlossen wurde.

Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.

- Wenn das Telefon klingelt auf „Ja“ drücken, ansonsten die Verkabelung prüfen.

Verbindung zum Telefon testen

Wenn das Telefon jetzt klingelt, ist es korrekt angeschlossen und dem richtigen Anschluss zugeordnet.

Klingelt das Telefon?

- Rufnummer für abgehende Gespräche auswählen und „Weiter“ drücken

Telefon für ausgehende Gespräche einrichten

1. Wählen Sie, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.

- Ankommende Rufnummer definieren und „Weiter“ drücken

Telefon-Einstellung für ankommende Gespräche

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

auf alle Rufnummern reagieren
 nur auf folgende Rufnummern reagieren

2377400 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

- Schlusskontrolle der Einstellungen, dann auf „Fertigstellen“ drücken

Einstellungen übernehmen

Das Telefoniegerät wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Telefon
Bezeichnung	Irgendwas sinnvolles
angeschlossen an	FON 1
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	2377400
Rufnummern für ankommende Gespräche	2377400

Hinweis: Richten Sie alle angeschlossenen Telefoniegeräte in der FRITZ!Box ein. Anrufe können nur an eingerichteten Telefoniegeräten angenommen werden.

- Ab sofort ist der FON1-Anschluss eingerichtet und kann verwendet werden.